



www.FGWilson.com

P16.5-6S

Значения мощности

Напряжение, частота	Основной	Резервный
230V, 50 Hz	15,0 кВА / 15,0 кВт	16,5 кВА / 16,5 кВт
240V, 60 Hz	17,6 кВА / 17,6 кВт	19,4 кВА / 19,4 кВт

Значения при коэффициенте мощности 1,0

Чтобы ознакомиться с показателями мощности и напряжения той или иной генераторной установки, пожалуйста, перейдите к разделу с техническими данными и характеристиками производительности.

Основной режим


Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) вместо ее приобретения. Количество часов эксплуатации в год не ограничено. Эта модель может работать с 10-процентной перегрузкой в течение 1 часа через каждые 12 часов.

Резервный режим

Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае неисправности основного источника. В данном режиме работы перегрузка недопустима. Генератор данной модели рассчитан по пиковой непрерывной мощности (в соответствии со стандартом ISO 8528-3).

Стандартные условия эксплуатации

Примечание: стандартные условия эксплуатации: температура воздуха на впуске 25°C (77°F), 100 м (328 футов), относительная влажность 30%. Расход топлива указан при полной нагрузке. Дизельное топливо с удельной массой 0,85 соответствует стандарту BS2869: 1998, класс A2.



Изображение приведено исключительно для визуального представления.

Паспортные данные и технические характеристики

Марка и модель двигателя:	Perkins® 404D-22G	
Изготовитель генератора для FG Wilson:	Leroy Somer	
Модель генератора:	LLB1114M	
Панель управления:	DCP-10	
Опорная рама:	Усиленная сталь	
Тип размыкателя цепи:	3-полюсный ручной прерывате.	
Частота:	50 Гц	60 Гц
Частота вращения коленчатого вала: об/мин	1500	1800
Емкость топливного бака: л (галлон США)	66 (17,4)	
Расход топлива: л/ч (галлон США/час) (при 100-процентной нагрузке)	- Основной	4,9 (1,3)
	- Резервный	5,5 (1,5)
		5,7 (1,5)
		6,3 (1,7)

Предлагаемые опции

FG Wilson предлагает разнообразное дополнительное оборудование для соответствия генераторных установок потребностям в энергии. Опции:

- Доработка для сертификации ЕС
- Разнообразные шумопоглощающие кожухи
- Разнообразные панели управления и синхронизации генераторной установки
- Дополнительные системы аварийной сигнализации и отключения

Дополнительную информацию о стандартном и дополнительном оборудовании для данного продукта можно получить у местного дистрибьютора или на сайте www.FGWilson.com

Размеры и массовые параметры

Длина, мм (дюймы)	Ширина, мм (дюймы)	Высота, мм (дюймы)	Сухая масса, кг (фунт)	Масса с эксплуатационными жидкостями, кг (фунт)
1500 (59,1)	620 (24,4)	1115 (43,9)	447 (985)	454 (1001)

Сухая масса = с маслом

Масса с эксплуатационными жидкостями = с маслом и охлаждающей жидкостью

Для связи с центром продаж в вашем регионе посетите веб-сайт компании FG Wilson www.FGWilson.com

Характеристики генератора	
Изготовитель генератора для FG Wilson:	Leroy Somer
Модель:	LLB1114M
Количество подшипников:	1
Класс изоляции:	H
Код шага обмотки:	2/3 - M
Провода:	4
Класс герметичности:	IP23
Система возбуждения:	ШУНТИРОВАНИЕ
Автоматическая регулировка напряжения:	R220

Рабочие характеристики генератора		
Превышение частоты вращения: об/мин	2250	
Регулировка напряжения: (установившийся режим)	+/- 1.0%	
Форма сигнала NEMA = TIF:	100	
Форма сигнала IEC = THF:	3.0%	
Общее содержание гармоник LL/LN:	5.0%	
Радиопомехи:	Подавление помех соответствует стандарту EC EN61000-6	
Теплоотдача: кВт (британская тепловая единица/мин)		
	- 50 Гц	2,5 (142)
	- 60 Гц	3,1 (176)

Эксплуатационные характеристики генератора:		50 Гц			60 Гц	
		240V	230V	220V	220V/110V	240V/120V
Показатель						
Пусковая мощность* кВА		41	39	37	32	37
Нагрузочная способность %		-	-	-	-	-
Соппротивление: на узел						
	Xd	1,460	1,590	1,740	2,440	2,050
	X'd	0,210	0,230	0,250	0,360	0,300
	X''d	0,107	0,116	0,127	0,179	0,150

Указанное сопротивление относится к основному режиму.
 * Основано на 30%-ом падении напряжения при коэффициенте мощности 0,9.

Технические данные и характеристики производительности 50 Гц				
Напряжение	Основной:		Резервный:	
240V	15,0	15,0	16,5	16,5
230V	15,0	15,0	16,5	16,5
220V	15,0	15,0	16,5	16,5

Технические данные и характеристики производительности 60 Гц				
Напряжение	Основной:		Резервный:	
220V/110V	16,5	16,5	18,2	18,2
240V/120V	17,6	17,6	19,4	19,4

Общие сведения

Документация

Полный комплект руководств по эксплуатации и техобслуживанию и схем электрических соединений.

Стандарты генераторной установки

Оборудование отвечает требованиям следующих стандартов: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

Компания FG Wilson имеет сертификат ISO 9001.

Соответствие стандарту токсичности Евро-3.

Гарантия

Гарантия на оборудование, эксплуатирующееся в основном режиме, составляет один год. Гарантия на оборудование, которое эксплуатируется в резервном режиме и длительность работы в год которого ограничено 500 часами, составляет два года. Более подробную информацию о действии гарантии можно получить у дилера компании или на сайте: FGWilson.com.

Контактная информация дилера:

Продукция компании FG Wilson производится в следующих:

Северная Ирландия • Бразилия • Китай • Индия • США

FG Wilson (штаб-квартира в Северной Ирландии) ведет работу через свою Глобальную Дилерскую Сеть.

Для обращения в местное торговое представительство зайдите на сайт FG Wilson www.FGWilson.com.

FG Wilson является торговой маркой компании Caterpillar (NI) Limited.

В связи с постоянным улучшением параметров своей продукции компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного оповещения.

P16.5-6S/4PP/0414/RU